Technaxx Mini DVB-T Stick S6 Užívateľský manuál

Vyhlásenie o zhode pre externú mini DVB - T tuner S6 nájdete na nasledujúcej internetovej adrese :

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6

Týmto externým DVB - T tunerom premeníte váš notebook v prenosné multimediálne centrum.

Vlastnosti

- televízne programy DVB-T TV môžete sledovať kedykoľvek a kdekoľvek
- individuálne prispôsobenie riadenia kanálov
- funkcie časového posunu a programovateľné nahrávanie
- EPG (Electronic Programming Guide) elektronický programový sprievodca
- podporuje rozlíšenie HDTV až do 1920x1200 a pomeru strán 16:9 / 16:10 / 4:3
- nahrávanie a záznam Video / Audio, snímanie obrázkov

Technická špecifikácia

TV Tuner	TV 48.25 ~ 863.25 MHz Plne vyhovuje DVB-T Šírka kanála: 6 Mhz, 7 Mhz, 8 Mhz COFDM, 16-QAM, 64-QAM
Vysoké rozlíšenie TV (HDTV)	480i / 480p / 720p / 1080i
Vstupné konektory	75Ω TV/FM anténny vstup
Rozhranie	Podporuje rozhranie USB 2.0
Operačný systém	Windows 7 (32 alebo 64 bit)/Vista/XP(nie je
	kompatibilný s MAC)

Systémové požiadavky

- Intel Pentium IV 2.4GHz alebo ekvivalentný procesor AMD
- Grafická karta s 16MB DDR a s podporou Microsoft DirectX 9.0c (pre Windows Vista je doporučené 128MB DDR)
- zvuková karta kompatibilná s DirectSound
- 512MB RAM (pre Vista je doporučené 768MB)
- Windows7 (32 alebo 64bit) / XP / Vista
- dostupné rozhranie USB 2.0
- minimálny priestor na pevnom disku: 10GB
- mechanika CD/DVD ROM

Obsah balenia: tuner Mini DVB-T S6, anténa DVB-T, diaľkové ovládanie, CD s aplikáciou a ovládačmi, Užívateľský manuál

1. Inštalácia softvéru a ovládačov

(Uistite sa, že DVB-T tuner S6 pripojený)

Krok 1: Zrušte sprievodca inštalácie nového zariadenia "Cancel"



Po naštartovaní Windows sa spustí sprievodca nového zariadenia. Zvoľte "Cancel"–Zrušiť. Ovládače budú inštalované automaticky pri inštalácii softvéru.

Krok 2: Spustite inštalácii DVB-T z CD-ROM



Vložte CD-ROM s ovládačmi DVB-T do CD-ROM mechaniky. Objaví sa uvítacia obrazovka. V prípade, že sa táto obrazovka neobjaví, nájdite na CD-ROM zložku DVB-T.



Prípadne môžete inštaláciu spustiť dvojitým poklepnutím na program "autorun.exe", ktorý nájdete na CD-ROM v adresári DVB-T.

Krok 3: Inštalácia ovládačov



Zvoľte "Ovládače" ("Drivers") a potom sa riaďte pokynmi na obrazovke.

Kliknite na políčko Ďalší ("Next").



Kliknite na tlačidlo Koniec ("Finish").

Krok 4: Instalace softwaru



Na vstupnej obrazovke inštalácie softvéru vyberte "BlazeDTV6.0" a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke.

Kliknite na Pokračovať ("Next").





Kliknite na Pokračovať ("Next").

Kliknite na tlačidlo Koniec ("Finish").

2. Vyhľadávanie kanálov

2.1. Automatické vyhľadávanie kanálov

Ak máte pripojené zariadenie HDTV alebo máte DVB-T tuner S6 pripojený k počítaču a súčasne sú ovládače tunera správne inštalované, tak sa po spustení programu BlazeVideo HDTV Player objaví okno vyzývajúce k vyhľadávaniu kanálov. Kliknite na tlačidlo Áno (Yes). Vyhľadávacie okno vás vyzve na zadanie ďalších parametrov.

taron name. E wal and the weld motion for you name of the program. The weld water in the test in the best in the b	iter registration information		X	
er Nore: Net: Ne	inter your name, E-mail, and the seri umber is located on the outside of th fou can also locate the serial numbe	al number for your copy of the program. The serial le CD case, or on the receipt page for web purchas for web purchases in your online order history.	ies.	
Autorial	Iser Name :	abc		
mail: wydrifilia.com mid Number: Register Register Register <td< td=""><td></td><td></td><td>HDTV DELUX</td><td>Pl BlazeDTV 🛛 🕺</td></td<>			HDTV DELUX	Pl BlazeDTV 🛛 🕺
Image:	·mail :	my@163.com		88:88:
Regiter Concel Heb Regiter Concel Heb Regite	erial Number :		× •	Do you want to scan channels?
Registel Lend				
Krok 1: Kliknite a zvoľte funk vyhľadávanie ("Scan Function pod políčkom výber regiónu ("Region Scan"). Krok 2: Zvolte vašu lokálnu oblasť (Poznámka: AK nemôžete vašu obasť nájsť v ponúkanom výberu, zvoľte "Svetesland i vetesland svetesland i vetesland i vetesland svetesland i vetesland i vete	Register	Cancel Help		
Advenced Scen Krok 3: Kliknite na tlačidlo	August Belgium China Cacch Republic Denmark Estonia Finland Finland Finland Finland Finland Italy Letvia Latvia Lithuania Netherlands, The Notway Poland Potugal Fussa Singapore Siovenia Spain Swetzerland Taiwan Universal Specific Band(KHz) Frequency Bange: 4850	Bandwidth. 887000	OK Cancel Advanced	 Krok 1: Kliknite a zvoľte funk vyhľadávanie ("Scan Functior pod políčkom výber regiónu ("Region Scan"). Krok 2: Zvolte vašu lokálnu oblasť (Poznámka: AK nemôžete vašu obasť nájsť v ponúkanom výberu, zvoľte "6,7,8" MHz vo voľbe: voľba šírky pásma "Bandwidth" option).

2.2. Manuálne vyhľadávanie kanálov (kliknite na tento symbol 🃟)

Na pokročilom panelu TV → kliknite na výše uvedený symbol V okne EPG_Channels → kliknite na výše uvedený symbol Zvoľte okno DTV → kliknite na tlačidlo vyhľadať ("Scan") vo voľbe zdroje signálu ("DTV Source")

Zrušenie vyhľadávanie: Vyhľadávanie zastavíte klikom na tlačidlo prerušiť ("Abort"). Odporúčame, aspoň jeden krát vyhľadávanie prerušiť.

Diaľkové ovládanie (viac funkčné a bezdrôtové)



Power 🙆	Zapne a vypne TV
Timeshift	Spustí časový posuv
REC REC	Záznam práve vysielaného TV programu
0_9	Výber kanálov
VOL 🛨 🖨	Nastavenie hlasitosti
сн 🕀 🖨	Prepínanie medzi TV kanálmi
Size	Zobrazenie celé obrazovky/normálna obrazovka
RET Recall	Návrat späť k predchádzajucému kanálu / zrušenie funkcie časového posunu
Stop STOP	Ukončenie nahrávania / zrušenie funkcie časového posuvu / konec prehrávania

Bezpečnostné pokyny pre manipuláciu s batériami

Batérie ukladajte mimo dosahu detí. Ak dieťa omylom prehltne batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v najbližšej nemocnici! Pri výmene batérií nezameňte ich polaritu (+) a (---)! Vždy vymieňajte všetky batérie, nepoužívajte staré a nové batérie súčasne, nepoužívajte rôzne druhy batérií. Batérie nikdy nerozoberajte ani nenabíjajte, batérie neskratujte - hrozí nebezpečenstvo poleptania vytekajúcim elektrolytom! Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa - hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Vybité batérie vyberte z kamery. Ak nebudete kameru používať po dlhšiu dobu vyberte batérie.

Ochrana životného prostredia



Obalový materiál je surovinou a môže byť opätovne použitý. Pri likvidácii Neskladujte odpad podľa druhu. Nevhadzujte staré/zničené prístroja do nádob slúžiace pre zmesový odpad. Likvidujte Staré / zničenej prístroja profesionálne. Životné prostredie vám bude vďačné za váš prístup. Vybité batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu - staré/vybité batérie likvidujte profesionálne! Chráňte životné prostredie.

Čistenie: Chráňte prístroj pred nečistotami a prachom. Čistenie vykonávajte iba suchou, čistou tkaninou, nepoužívajte hrubé / ostré materiály. **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky. Po vyčistení prístroj do sucha vytrite.

Dôležitá poznámka: Ak vám z batérií unikne elektrolyt, do sucha vytrite batériový priestor a vložte nové batérie !

Preklad manuálu vydala firma Diskus s r.o. dne 12. 2. 2015 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Diskus 2015